



200W单组输出开关电源

NES-200系列



- 特性:
- 交流输入范围通过开关切换
 - 保护种类：短路/过负载/过电压/过温度
 - 自然风冷
 - 可承受300vac浪涌输入5秒
 - 具有恒流限制电路
 - 100%满载老化测试
 - LED电源指示
 - 开关工作频率：90KHz
 - 低成本，高可靠度
 - 2年保固

电气规格



型号		NES-200-3.3	NES-200-5	NES-200-7.5	NES-200-12	NES-200-15	NES-200-24	NES-200-27	NES-200-36	NES-200-48	
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	15V	24V	27V	36V	48V	
	额定电流	40A	40A	27A	17A	14A	8.8A	7.8A	5.9A	4.4A	
	电流范围	0 ~ 40A	0 ~ 40A	0 ~ 27A	0 ~ 17A	0 ~ 14A	0 ~ 8.8A	0 ~ 7.8A	0 ~ 5.9A	0 ~ 4.4A	
	额定功率	132W	200W	202.5W	204W	210W	211.2W	210.6W	212.4W	211.2W	
	纹波与噪声 (最大)备注2	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	240mVp-p	240mVp-p	
	电压调整范围	2.97 ~ 3.7V	4.5 ~ 5.6V	6 ~ 9V	10 ~ 13.5V	13.5 ~ 18V	20 ~ 26.4V	26 ~ 32V	32 ~ 40V	41 ~ 56V	
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.5%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
启动、上升时间	1000ms, 50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC(满载时)										
保持时间	20ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)										
输入	电压范围 备注4	90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC(通过开关切换) 254 ~ 370VDC									
	频率范围	47 ~ 63Hz									
	效率(Typ.)	75%	79%	82%	85%	85%	87%	88%	89%	89%	
	交流电流	4.5A/115VAC 2.5A/230VAC									
	浪涌电流(最大)	40A/115VAC 55A/230VAC									
	漏电流	<3.5mA / 240VAC									
保护	过负载	额定输出功率的105%~ 150% 保护模式:恒流限制，负载异常条件移除后可自动恢复									
	过电压	3.8 ~ 4.9V	5.75 ~ 7.0V	9.4 ~ 10.9V	13.8 ~ 16.2V	18 ~ 21V	27.6 ~ 32.4V	33.7 ~ 39.2V	41.4 ~ 46.8V	57.6 ~ 67.2V	
	过温度	95℃±5℃(3.3V);100℃±5℃(5V); 90℃±5℃(7.5V);85℃±5℃(12~24V);80℃±5℃(27~36V);75℃±5℃(48V)(TSW1检测外壳温度) 保护模式:关断输出电压，温度下降后可自动恢复									
环境	工作温度	-20~+50℃（请参考负载减额曲线）									
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝									
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH									
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)									
	耐振动	10 ~ 500Hz, 3G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟									
安规	安全规范	UL60950-1 认证通过									
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH									
其它	MTBF	≥271.9K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)									
	尺寸	215*115*50mm (L*W*H)									
	包装	0.93Kg; 12pcs/12Kg/0.92CUFT									
备注	1. 如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法：使用一条12"双绞线，同时终端要并联0.1uf和47uf的电容，在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度：包含设定误差、线性调整率和负载调整率。										




200W单组输出开关电源

NES-200系列

机构尺寸

机壳型号:912E 单位:mm




端子台脚位定义


引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4~6	DC OUTPUT -V
2	AC/N	7~9	DC OUTPUT +V
3	FG		

方框图

频率: 90KHz



负载减额曲线



静态特性曲线

